



Imagem ilustrativa

## EUROCABOS CABO PRÉ MONTADO PADRÃO 6FX8002-5DG11

### APLICAÇÃO

Cabo alimentação pré montado, sistema SINAMICS S120 MOTION-CONNECT 800PLUS para aplicação móvel

Sistema: Siemens

Designação Siemens: 6FX8002-5DG11

Devido ao seu revestimento externo ser em PUR e o isolamento do condutor em TPE, é adequado para aplicação móvel como também ideal para ambientes agressivos.

### DADOS TÉCNICOS

|                      |   |
|----------------------|---|
| Cabo                 | ( 4 G 1.50 + (2 x 1.50)c )c                           |
| Número de condutores | 6   |
| Condutor             | Cobre nú, DIN VDE 0295, IEC 60228, Cl.6               |
| Isolação             | PP - U/L1/C/L+, W/L3/D/L-, V/L2, VD/AM, sina: PT + BR |
| Blindagem            | Trança cobre estanhado aprox. 85%                     |
| Cobertura            | PUR (UL/CSA)  |
| Cor                  | Laranja - RAL 2003                                    |
| Diâmetro externo     | 11,6mm  |
| Faixa Temperatura    | -30...+80°C   |
| Lado 1               | Conector circular M23 potência 6P                     |
| Lado 2               | Livre   |
| Ciclos               | 10 milhões  |

### P/N EUROCABOS

### REFERÊNCIA

### COMPRIMENTO

|                        |                           |                             |
|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| EUR-A01-0028-5         | 6FX8002-5DG11-1AF0        | 5                           |
| EUR-A01-0028-10        | 6FX8002-5DG11-1BA0        | 10                          |
| EUR-A01-0028-15        | 6FX8002-5DG11-1BF0        | 15                          |
| EUR-A01-0028-20        | 6FX8002-5DG11-1CA0        | 20                          |
| EUR-A01-0028-25        | 6FX8002-5DG11-1CF0        | 25                          |
| EUR-A01-0028-30        | 6FX8002-5DG11-1DA0        | 30                          |
| EUR-A01-0028-35        | 6FX8002-5DG11-1DF0        | 35                          |
| EUR-A01-0028-40        | 6FX8002-5DG11-1EA0        | 40                          |
| EUR-A01-0028-45        | 6FX8002-5DG11-1EF0        | 45                          |
| EUR-A01-0028-50        | 6FX8002-5DG11-1FA0        | 50                          |
| <b>EUR-A01-0028-XX</b> | <b>6FX8002-5DG11-XXXX</b> | <b>DEFINA O COMPRIMENTO</b> |

Ao fazer o pedido, especifique o número de série e a chave de comprimento • Comprimentos especiais mediante solicitação.  
As designações de artigos da Siemens são marcas registradas da Siemens AG e servem apenas como referência