



## EUROCABOS

### CABO PRÉ MONTADO

### PADRÃO 6FX3002-2CT12

#### APLICAÇÃO

Cabo de sinal pré montado para encoder incremental TTL S-1 - MOTION-CONNECT 300 para conexão do lado do motor.

Sistema: Siemens V90

Designação Siemens: 6FX3002-2CT12

Devido ao seu revestimento externo ser em PUR e o isolamento do condutor em TPE, é adequado para aplicação móvel como também ideal para ambientes agressivos.

#### DADOS TÉCNICOS

Cabo	( 3x2x0.25 + 2x0.50 )
Número de condutores	8
Condutor	Cobre nú, DIN VDE 0295, IEC 60228, Cl.6
Isolação	PP - 3 pares: (BR-MR), (VD-AM), (CZ-RS) / 1 par: (AZ-VM)
Blindagem	Trança cobre estanhado aprox. 85%
Cobertura	PUR (UL/CSA)
Cor	Verde RAL 6018
Diâmetro externo	8,40mm
Faixa Temperatura	-40...+80°C
Tensão isoalmento	300V
Lado 1	Conector circular M23 sinal 8P Fêmea S-1FL6 HI
Lado 2	Conector freio 14P S-1FL6 HI
Ciclos	5 milhões

#### P/N EUROCABOS

#### REFERÊNCIA

#### COMPRIMENTO

EUR-A01-0151-5	6FX3002-2CT12-1AF0	5
EUR-A01-0151-10	6FX3002-2CT12-1BA0	10
EUR-A01-0151-15	6FX3002-2CT12-1BF0	15
EUR-A01-0151-20	6FX3002-2CT12-1CA0	20
EUR-A01-0151-25	6FX3002-2CT12-1CF0	25
EUR-A01-0151-30	6FX3002-2CT12-1DA0	30
EUR-A01-0151-35	6FX3002-2CT12-1DF0	35
EUR-A01-0151-40	6FX3002-2CT12-1EA0	40
EUR-A01-0151-45	6FX3002-2CT12-1EF0	45
EUR-A01-0151-50	6FX3002-2CT12-1FA0	50
<b>EUR-A01-0151-XX</b>	<b>6FX3002-2CT12-XXXX</b>	<b>DEFINA O COMPRIMENTO</b>

Ao fazer o pedido, especifique o número de série e a chave de comprimento • Comprimentos especiais mediante solicitação.  
As designações de artigos Siemens 6FX5008 e 6FX8008 são marcas registradas da Siemens AG e servem apenas como referência