



EUROCABOS CABO PRÉ MONTADO PADRÃO 6FX3002-2DB10

APLICAÇÃO

Cabo de sinal pré montado para encoder absoluto S-1FL6 - MOTION-CONNECT 300 para conexão do lado do motor.

Sistema: Siemens V90

Designação Siemens: 6FX3002-2DB10

Devido ao seu revestimento externo ser em PUR e o isolamento do condutor em TPE, é adequado para aplicação móvel como também ideal para ambientes agressivos.

DADOS TÉCNICOS

| | |
|----------------------|----------------------------------------------------------|
| Cabo | (3x2x0.25 + 2x0.50) |
| Número de condutores | 8 |
| Condutor | Cobre nú, DIN VDE 0295, IEC 60228, Cl.6 |
| Isolação | PP - 3 pares: (BR-MR), (VD-AM), (CZ-RS) / 1 par: (AZ-VM) |
| Blindagem | Trança cobre estanhado aprox. 85% |
| Cobertura | PUR (UL/CSA) |
| Cor | Verde RAL 6018 |
| Diâmetro externo | 8,40mm |
| Faixa Temperatura | -40...+80°C |
| Tensão isoalmento | 300V |
| Lado 1 | Conector circular M23 Angular sinal 8P Fêmea S-1FL6 HI |
| Lado 2 | Conector freio 14P S-1FL6 HI |
| Ciclos | 5 milhões |

P/N EUROCABOS

REFERÊNCIA

COMPRIMENTO

| | | |
|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| EUR-A01-0227-5 | 6FX3002-2DB10-1AF0 | 5 |
| EUR-A01-0227-10 | 6FX3002-2DB10-1BA0 | 10 |
| EUR-A01-0227-15 | 6FX3002-2DB10-1BF0 | 15 |
| EUR-A01-0227-20 | 6FX3002-2DB10-1CA0 | 20 |
| EUR-A01-0227-25 | 6FX3002-2DB10-1CF0 | 25 |
| EUR-A01-0227-30 | 6FX3002-2DB10-1DA0 | 30 |
| EUR-A01-0227-35 | 6FX3002-2DB10-1DF0 | 35 |
| EUR-A01-0227-40 | 6FX3002-2DB10-1EA0 | 40 |
| EUR-A01-0227-45 | 6FX3002-2DB10-1EF0 | 45 |
| EUR-A01-0227-50 | 6FX3002-2DB10-1FA0 | 50 |
| EUR-A01-0227-XX | 6FX3002-2DB10-XXXX | DEFINA O COMPRIMENTO |

Ao fazer o pedido, especifique o número de série e a chave de comprimento • Comprimentos especiais mediante solicitação.
As designações de artigos Siemens 6FX5008 e 6FX8008 são marcas registradas da Siemens AG e servem apenas como referência