



Imagem ilustrativa

## EUROCABOS

### CABO PRÉ MONTADO

### PADRÃO 6FX5002-5CS41

## APLICAÇÃO

Cabo alimentação pré montado sistema SIMOTICS S-1FK7 MOTION-CONNECT 500 UL/CSA DESINA para aplicação móvel  
Sistema: Siemens

Designação Siemens: 6FX5002-5CS41

Alternativa econômica para a versão 6FX8002-5CS41

## DADOS TÉCNICOS

Cabo	( 4 G 4.00 )c
Número de condutores	4
Condutor	Cobre nú, DIN VDE 0295, IEC 60228, Cl.6
Isolação	PP - U/L1/C/L+, V/L2, W/L3/D/L-, VD/AM
Blindagem	Trança cobre estanhado aprox. 85%
Cobertura	PVC (UL/CSA)
Cor	Laranja - RAL 2003
Diâmetro externo	11mm
Faixa Temperatura	-30...+80°C
Tensão isolamento	1000V
Lado 1	Conector circular M40 potência 6P
Lado 2	Conector alimentação Sinamics S120 para módulo motor 3-30
Ciclos	100 mil

## P/N EUROCABOS

## REFERÊNCIA

## COMPRIMENTO

EUR-A01-0015-5	6FX5002-5CS41-1AF0	5
EUR-A01-0015-10	6FX5002-5CS41-1BA0	10
EUR-A01-0015-15	6FX5002-5CS41-1BF0	15
EUR-A01-0015-20	6FX5002-5CS41-1CA0	20
EUR-A01-0015-25	6FX5002-5CS41-1CF0	25
EUR-A01-0015-30	6FX5002-5CS41-1DA0	30
EUR-A01-0015-35	6FX5002-5CS41-1DF0	35
EUR-A01-0015-40	6FX5002-5CS41-1EA0	40
EUR-A01-0015-45	6FX5002-5CS41-1EF0	45
EUR-A01-0015-50	6FX5002-5CS41-1FA0	50
<b>EUR-A01-0015-XX</b>	<b>6FX5002-5CS41-XXXX</b>	<b>DEFINA O COMPRIMENTO</b>

Ao fazer o pedido, especifique o número de série e a chave de comprimento • Comprimentos especiais mediante solicitação.  
As designações de artigos da Siemens são marcas registradas da Siemens AG e servem apenas como referência