



Imagem ilustrativa

## EUROCABOS CABO PRÉ MONTADO PADRÃO 6FX8002-2AD04

### APLICAÇÃO

Cabo de sinal pré montado para extensão encoder absoluto SSI e EnDat 5V DC, MOTION CONNECT 800PLUS UL/CSA DESINA para aplicação móvel.  
Sistema: Siemens

Designação Siemens: 6FX8002-2AD04

Devido ao seu revestimento externo ser em PUR e o isolamento do condutor em TPE, é adequado para aplicação móvel como também ideal para ambientes agressivos.

### DADOS TÉCNICOS

Cabo	(( 3 x ( 2x0.14 )c + 4x0.14 + 2x0.50 )c
Número de condutores	12
Condutor	Cobre nú, DIN VDE 0295, IEC 60228, Cl.6
Isolação	PP - (am+vd, pt+mr, vm+lj) - (cz+az, br/am, br/pt) - (mr/vm, mr/az)
Blindagem	Trança cobre estanhado aprox. 85%
Cobertura	PUR (UL/CSA)
Cor	Verde - RAL 6018
Diâmetro externo	8,6mm
Faixa Temperatura	-20...+80°C
Lado 1	Conector circular M23 sinal 17P
Lado 2	Conector extensão M23 sinal 17P
Ciclos	10 milhões

### P/N EUROCABOS

### REFERÊNCIA

### COMPRIMENTO

EUR-A01-0125-5	6FX8002-2AD04-1AF0	5
EUR-A01-0125-10	6FX8002-2AD04-1BA0	10
EUR-A01-0125-15	6FX8002-2AD04-1BF0	15
EUR-A01-0125-20	6FX8002-2AD04-1CA0	20
EUR-A01-0125-25	6FX8002-2AD04-1CF0	25
EUR-A01-0125-30	6FX8002-2AD04-1DA0	30
EUR-A01-0125-35	6FX8002-2AD04-1DF0	35
EUR-A01-0125-40	6FX8002-2AD04-1EA0	40
EUR-A01-0125-45	6FX8002-2AD04-1EF0	45
EUR-A01-0125-50	6FX8002-2AD04-1FA0	50
<b>EUR-A01-0125-XX</b>	<b>6FX8002-2AD04-XXXX</b>	<b>DEFINA O COMPRIMENTO</b>

Ao fazer o pedido, especifique o número de série e a chave de comprimento • Comprimentos especiais mediante solicitação.  
As designações de artigos da Siemens são marcas registradas da Siemens AG e servem apenas como referência