



EUROCABOS

CABO PRÉ MONTADO

PADRÃO 6FX5002-2CR00



Imagem ilustrativa

APLICAÇÃO

Cabo encoder pré montado para sinal sistema MOTION-CONNECT 500 UL/CSA DESINA para aplicação móvel.

Sistema: Siemens

Designação Siemens: 6FX5002-2CR00

Alternativa econômica para a versão 6FX8002-2CR00

DADOS TÉCNICOS

Cabo	((4x2x0.34)c + 4X0.50)c
Número de condutores	12
Condutor	Cobre nú, DIN VDE 0295, IEC 60228, Cl.6
Isolação	PP
Blindagem	Trança cobre estanhado aprox. 85%
Cobertura	PVC (UL/CSA)
Cor	Verde - RAL 6018
Diâmetro externo	8,9mm
Faixa Temperatura	-20...+80°C
Lado 1	Conector circular M23 sinal 12P
Lado 2	Conjunto D-SUB 15 metálico 45°
Ciclos	1 milhão

P/N EUROCABOS

REFERÊNCIA

COMPRIMENTO

EUR-A01-0210-5	6FX5002-2CR00-1AF0	5
EUR-A01-0210-10	6FX5002-2CR00-1BA0	10
EUR-A01-0210-15	6FX5002-2CR00-1BF0	15
EUR-A01-0210-20	6FX5002-2CR00-1CA0	20
EUR-A01-0210-25	6FX5002-2CR00-1CF0	25
EUR-A01-0210-30	6FX5002-2CR00-1DA0	30
EUR-A01-0210-35	6FX5002-2CR00-1DF0	35
EUR-A01-0210-40	6FX5002-2CR00-1EA0	40
EUR-A01-0210-45	6FX5002-2CR00-1EF0	45
EUR-A01-0210-50	6FX5002-2CR00-1FA0	50
EUR-A01-0210-XX	6FX5002-2CR00-XXXX	DEFINA O COMPRIMENTO

Ao fazer o pedido, especifique o número de série e a chave de comprimento • Comprimentos especiais mediante solicitação.
As designações de artigos da Siemens são marcas registradas da Siemens AG e servem apenas como referência