



## EUROCABOS CABO CONECTORIZADO PADRÃO 6FX5002-2AH00



### APLICAÇÃO

Cabo encoder pré montado para sinal sistema MOTION-CONNECT 500 UL/CSA DESINA para aplicação flexível sem flexão contínua, uso fixo.

Sistema: Siemens

Designação Siemens: 6FX5002-2AH00

Alternativa econômica para a versão 6FX8002-2AH00

### DADOS TÉCNICOS

Cabo	(( 4x2x0.34 )c + 4X0.50 )c
Número de condutores	12
Condutor	Cobre nú, DIN VDE 0295, IEC 60228, Cl.6
Isolação	PP - (az+vio, pt+mr, vm+lj, vd+am) - (am/br, vm/br, az/br, pt/br)
Blindagem	Trança cobre estanhado aprox. 85%
Cobertura	PVC (UL/CSA)
Cor	Verde - RAL 6018
Diâmetro externo	8,9mm
Faixa Temperatura	-20...+80°C
Lado 1	Conector circular M23 sinal 12P
Lado 2	Livre

### P/N EUROCABOS

### REFERÊNCIA

### COMPRIMENTO

EUR-A01-0008-5	6FX5002-2AH00-1AF0	5
EUR-A01-0008-10	6FX5002-2AH00-1BA0	10
EUR-A01-0008-15	6FX5002-2AH00-1BF0	15
EUR-A01-0008-20	6FX5002-2AH00-1CA0	20
EUR-A01-0008-25	6FX5002-2AH00-1CF0	25
EUR-A01-0008-30	6FX5002-2AH00-1DA0	30
EUR-A01-0008-35	6FX5002-2AH00-1DF0	35
EUR-A01-0008-40	6FX5002-2AH00-1EA0	40
EUR-A01-0008-45	6FX5002-2AH00-1EF0	45
EUR-A01-0008-50	6FX5002-2AH00-1FA0	50
<b>EUR-A01-0008-XX</b>	<b>6FX5002-2AH00-XXXX</b>	<b>DEFINA O COMPRIMENTO</b>

Ao fazer o pedido, especifique o número de série e a chave de comprimento • Comprimentos especiais mediante solicitação. As designações de artigos Siemens 6FX5008 e 6FX8008 são marcas registradas da Siemens AG e servem apenas como referência