



## EUROCABOS CABO PRÉ MONTADO PADRÃO 6FX5002-2CA31



Imagem ilustrativa

### APLICAÇÃO

Cabo incremental encoder pré montado para sinal MOTION CONNECT 500PLUS UL/CSA DESINA para aplicação flexível, uso móvel.

Sistema: Siemens

Designação Siemens: 6FX5002-2CA31

Alternativa econômica para a versão 6FX8002-2CA31

### DADOS TÉCNICOS

Cabo	(( 3x2x0.14 )c + 4x0.14 + 2x0.50 + 4x0.22 )c
Número de condutores	16
Condutor	Cobre estanhado, DIN VDE 0295, IEC 60228, Cl.6
Isolação	PP
Blindagem	Trança cobre estanhado aprox. 85%
Cobertura	PVC (UL/CSA)
Cor	Verde - RAL 6018
Diâmetro externo	9,4mm
Faixa Temperatura	-20...+80°C
Lado 1	Conector circular M23 sinal 17P
Lado 2	Conjunto D-SUB 25 metálico 45°
Ciclos	2 milhões

### P/N EUROCABOS

### REFERÊNCIA

### COMPRIMENTO

EUR-A01-0009-5	6FX5002-2CA31-1AF0	5
EUR-A01-0009-10	6FX5002-2CA31-1BA0	10
EUR-A01-0009-15	6FX5002-2CA31-1BF0	15
EUR-A01-0009-20	6FX5002-2CA31-1CA0	20
EUR-A01-0009-25	6FX5002-2CA31-1CF0	25
EUR-A01-0009-30	6FX5002-2CA31-1DA0	30
EUR-A01-0009-35	6FX5002-2CA31-1DF0	35
EUR-A01-0009-40	6FX5002-2CA31-1EA0	40
EUR-A01-0009-45	6FX5002-2CA31-1EF0	45
EUR-A01-0009-50	6FX5002-2CA31-1FA0	50
<b>EUR-A01-0009-XX</b>	<b>6FX5002-2CA31-XXXX</b>	<b>DEFINA O COMPRIMENTO</b>

Ao fazer o pedido, especifique o número de série e a chave de comprimento • Comprimentos especiais mediante solicitação. As designações de artigos Siemens 6FX5008 e 6FX8008 são marcas registradas da Siemens AG e servem apenas como referência