



Imagem ilustrativa

EUROCABOS CABO PRÉ MONTADO PADRÃO 6FX5002-2EQ14

APLICAÇÃO

Cabo resolver para extensão pré montado para sinal MOTION CONNECT 500 UL/CSA DESINA para aplicação flexível, uso móvel.

Sistema: Siemens

Designação Siemens: 6FX5002-2EQ14

Alternativa econômica para a versão 6FX8002-2EQ14

DADOS TÉCNICOS

| | |
|----------------------|--|
| Cabo | ((3x2x0.14)c + 4x0.14 + 2x0.50 + 4x0.22)c |
| Número de condutores | 16 |
| Condutor | Cobre estanhado, DIN VDE 0295, IEC 60228, Cl.6 |
| Isolação | PP |
| Blindagem | Trança cobre estanhado aprox. 85% |
| Cobertura | PVC (UL/CSA) |
| Cor | Verde - RAL 6018 |
| Diâmetro externo | 9,4mm |
| Faixa Temperatura | -20...+80°C |
| Lado 1 | Conector circular M23 sinal 17P |
| Lado 2 | Extensão M23 sinal 17P |
| Ciclos | 1 milhão |

P/N EUROCABOS

REFERÊNCIA

COMPRIMENTO

| | | |
|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| EUR-A01-0197-5 | 6FX5002-2EQ14-1AF0 | 5 |
| EUR-A01-0197-10 | 6FX5002-2EQ14-1BA0 | 10 |
| EUR-A01-0197-15 | 6FX5002-2EQ14-1BF0 | 15 |
| EUR-A01-0197-20 | 6FX5002-2EQ14-1CA0 | 20 |
| EUR-A01-0197-25 | 6FX5002-2EQ14-1CF0 | 25 |
| EUR-A01-0197-30 | 6FX5002-2EQ14-1DA0 | 30 |
| EUR-A01-0197-35 | 6FX5002-2EQ14-1DF0 | 35 |
| EUR-A01-0197-40 | 6FX5002-2EQ14-1EA0 | 40 |
| EUR-A01-0197-45 | 6FX5002-2EQ14-1EF0 | 45 |
| EUR-A01-0197-50 | 6FX5002-2EQ14-1FA0 | 50 |
| EUR-A01-0197-XX | 6FX5002-2EQ14-XXXX | DEFINA O COMPRIMENTO |

Ao fazer o pedido, especifique o número de série e a chave de comprimento • Comprimentos especiais mediante solicitação. As designações de artigos Siemens 6FX5008 e 6FX8008 são marcas registradas da Siemens AG e servem apenas como referência