



Imagem ilustrativa

## EUROCABOS CABO PRÉ MONTADO PADRÃO 6FX5002-5DG01

### APLICAÇÃO

Cabo alimentação pré montado, sistema SINAMICS AC Drive MOTION-CONNECT 500 UL/CSA DESINA para instalação fixa.

Sistema: Siemens

Designação Siemens: 6FX5002-5DG01

Alternativa econômica para versão 6FX8002

### DADOS TÉCNICOS

Cabo	( 4 G 1.50 + (2 x 1.50)c )c
Número de condutores	6
Condutor	Cobre nú, DIN VDE 0295, IEC 60228, Cl.6
Isolação	PP - U/L1/C/L+, W/L3/D/L-, V/L2, VD/AM, sinal: PT+BR
Blindagem	Trança cobre estanhado aprox. 85%
Cobertura	PUR (UL/CSA)
Cor	Laranja - RAL 2003
Diâmetro externo	10mm
Faixa Temperatura	-20...+80°C
Tensão isolamento	1000V
Lado 1	Conector circular M23 potência 6P
Lado 2	Livre
Ciclos	100 mil

### P/N EUROCABOS

### REFERÊNCIA

### COMPRIMENTO

EUR-A01-0211-5	6FX5002-5DG01-1AF0	5
EUR-A01-0211-10	6FX5002-5DG01-1BA0	10
EUR-A01-0211-15	6FX5002-5DG01-1BF0	15
EUR-A01-0211-20	6FX5002-5DG01-1CA0	20
EUR-A01-0211-25	6FX5002-5DG01-1CF0	25
EUR-A01-0211-30	6FX5002-5DG01-1DA0	30
EUR-A01-0211-35	6FX5002-5DG01-1DF0	35
EUR-A01-0211-40	6FX5002-5DG01-1EA0	40
EUR-A01-0211-45	6FX5002-5DG01-1EF0	45
EUR-A01-0211-50	6FX5002-5DG01-1FA0	50
<b>EUR-A01-0033-XX</b>	<b>6FX5002-5DG01-XXXX</b>	<b>DEFINA O COMPRIMENTO</b>

Ao fazer o pedido, especifique o número de série e a chave de comprimento • Comprimentos especiais mediante solicitação. As designações de artigos Siemens 6FX5008 e 6FX8008 são marcas registradas da Siemens AG e servem apenas como referência