



EUROCABOS
CABO PRÉ MONTADO
PADRÃO 6FX3002-2DB10

APLICAÇÃO

Cabo de sinal pré montado para encoder absoluto S-1FL6 - MOTION-CONNECT 300 para conexão do lado do motor.

Sistema: Siemens V90

Designação Siemens: 6FX3002-2DB10

Devido ao seu revestimento externo ser em PUR e o isolamento do condutor em TPE, é adequado para aplicação móvel como também ideal para ambientes agressivos.

DADOS TÉCNICOS

Cabo	(3x2x0.25 + 2x0.50)
Número de condutores	8
Condutor	Cobre nú, DIN VDE 0295, IEC 60228, Cl.6
Isolação	PP - 3 pares: (BR-MR), (VD-AM), (CZ-RS) / 1 par: (AZ-VM)
Blindagem	Trança cobre estanhado aprox. 85%
Cobertura	PUR (UL/CSA)
Cor	Verde RAL 6018
Diâmetro externo	8,40mm
Faixa Temperatura	-40...+80°C
Tensão isoalmento	300V
Lado 1	Conector circular M23 Angular sinal 8P Fêmea S-1FL6 HI
Lado 2	Conector freio 14P S-1FL6 HI
Ciclos	5 milhões

P/N EUROCABOS

REFERÊNCIA

COMPRIMENTO

EUR-A01-0227-5	6FX3002-2DB10-1AF0	5
EUR-A01-0227-10	6FX3002-2DB10-1BA0	10
EUR-A01-0227-15	6FX3002-2DB10-1BF0	15
EUR-A01-0227-20	6FX3002-2DB10-1CA0	20
EUR-A01-0227-25	6FX3002-2DB10-1CF0	25
EUR-A01-0227-30	6FX3002-2DB10-1DA0	30
EUR-A01-0227-35	6FX3002-2DB10-1DF0	35
EUR-A01-0227-40	6FX3002-2DB10-1EA0	40
EUR-A01-0227-45	6FX3002-2DB10-1EF0	45
EUR-A01-0227-50	6FX3002-2DB10-1FA0	50
EUR-A01-0227-XX	6FX3002-2DB10-XXXX	DEFINA O COMPRIMENTO

Ao fazer o pedido, especifique o número de série e a chave de comprimento • Comprimentos especiais mediante solicitação.
As designações de artigos Siemens 6FX5008 e 6FX8008 são marcas registradas da Siemens AG e servem apenas como referência