



EUROCABOS
CABO PRÉ MONTADO
PADRÃO 6FX5002-5CS06

APLICAÇÃO

Cabo de alimentação pré montado, SINAMICS S120 BOOKSIZE MOTOR MODULE C-/D-TYPES MOTION-CONNECT 500 UL/CSA, DESINA

Sistema: Siemens

Designação Siemens: 6FX5002-5CS06

Alternativa econômica para a versão 6FX8002-5CS06

DADOS TÉCNICOS

Cabo	(4 G 1.50)c
Número de condutores	4
Condutor	Cobre nú, DIN VDE 0295, IEC 60228, Cl.6
Isolação	PP - U/L1/C/L+, W/L3/D/L-, V/L2, VD/AM
Blindagem	Trança cobre estanhado aprox. 85%
Cobertura	PVC (UL/CSA)
Cor	Laranja RAL 2003
Diâmetro externo	8mm
Faixa Temperatura	-20...+80°C
Tensão isoalmento	1000V
Lado 1	Conector circular M23 potência 6P - Full thread
Lado 2	Conector potência Siemens S120
Ciclos	100.000

P/N EUROCABOS

REFERÊNCIA

COMPRIMENTO

EUR-A01-0118-5	6FX5002-5CS06-1AF0	5
EUR-A01-0118-10	6FX5002-5CS06-1BA0	10
EUR-A01-0118-15	6FX5002-5CS06-1BF0	15
EUR-A01-0118-20	6FX5002-5CS06-1CA0	20
EUR-A01-0118-25	6FX5002-5CS06-1CF0	25
EUR-A01-0118-30	6FX5002-5CS06-1DA0	30
EUR-A01-0118-35	6FX5002-5CS06-1DF0	35
EUR-A01-0118-40	6FX5002-5CS06-1EA0	40
EUR-A01-0118-45	6FX5002-5CS06-1EF0	45
EUR-A01-0118-50	6FX5002-5CS06-1FA0	50
EUR-A01-0118-XX	6FX5002-5CS06-XXXX	DEFINA O COMPRIMENTO

Ao fazer o pedido, especifique o número de série e a chave de comprimento • Comprimentos especiais mediante solicitação.
As designações de artigos Siemens 6FX5008 e 6FX8008 são marcas registradas da Siemens AG e servem apenas como referência