



Imagem ilustrativa

EUROCABOS
CABO PRÉ MONTADO
PADRÃO 6FX5002-5CS26

APLICAÇÃO

Cabo de alimentação pré montado, sistema SINAMICS S120 BOOKSIZE MOTOR MODULE C-/D-TYPES / MOTION-CONNECT 800PLUS UL/CSA, DESINA para aplicação sem flexão contínua, uso fixo.

Sistema: Siemens

Designação Siemens: 6FX5002-5CS26

Alternativa econômica para versão 6FX8002

DADOS TÉCNICOS

Cabo	(4 G 1.50)c
Número de condutores	4
Condutor	Cobre nú, DIN VDE 0295, IEC 60228, Cl.6
Isolação	PP - U/L1/C/L+, W/L3/D/L-, V/L2, VD/AM
Blindagem	Trança cobre estanhado aprox. 85%
Cobertura	PUR (UL/CSA)
Cor	Laranja RAL 2003
Diâmetro externo	8mm
Faixa Temperatura	-20...+80°C
Tensão isoalmento	1000V
Lado 1	Conector circular M40 potência 6P
Lado 2	Conector potência Siemens S120
Ciclos	100 mil

P/N EUROCABOS

REFERÊNCIA

COMPRIMENTO

EUR-A01-0249-5	6FX5002-5CS26-1AF0	5
EUR-A01-0249-10	6FX5002-5CS26-1BA0	10
EUR-A01-0249-15	6FX5002-5CS26-1BF0	15
EUR-A01-0249-20	6FX5002-5CS26-1CA0	20
EUR-A01-0249-25	6FX5002-5CS26-1CF0	25
EUR-A01-0249-30	6FX5002-5CS26-1DA0	30
EUR-A01-0249-35	6FX5002-5CS26-1DF0	35
EUR-A01-0249-40	6FX5002-5CS26-1EA0	40
EUR-A01-0249-45	6FX5002-5CS26-1EF0	45
EUR-A01-0249-50	6FX5002-5CS26-1FA0	50
EUR-A01-0249-XX	6FX5002-5CS26-XXXX	DEFINA O COMPRIMENTO

Ao fazer o pedido, especifique o número de série e a chave de comprimento • Comprimentos especiais mediante solicitação.
As designações de artigos Siemens 6FX5008 e 6FX8008 são marcas registradas da Siemens AG e servem apenas como referência