



Imagem ilustrativa

EUROCABOS
CABO PRÉ MONTADO
PADRÃO 6FX5002-5CS31

APLICAÇÃO

Cabo alimentação pré montado sistema SIMOTICS S-1FK7 MOTION-CONNECT 500 UL/CSA DESINA para aplicação móvel

Sistema: Siemens

Designação Siemens: 6FX5002-5CS31

Alternativa econômica para a versão 6FX8002-5CS31

DADOS TÉCNICOS

Cabo	(4 G 2.50)c
Número de condutores	4
Condutor	Cobre nú, DIN VDE 0295, IEC 60228, Cl.6
Isolação	PP - U/L1/C/L+, V/L2, W/L3/D/L-, VD/AM
Blindagem	Trança cobre estanhado aprox. 85%
Cobertura	PVC (UL/CSA)
Cor	Laranja - RAL 2003
Diâmetro externo	9,6mm
Faixa Temperatura	-30...+80°C
Tensão isolamento	1000V
Lado 1	Conector circular M40 potência 6P
Lado 2	Conector alimentação Sinamics S120 para módulo motor 3-30
Ciclos	100 mil

P/N EUROCABOS

REFERÊNCIA

COMPRIMENTO

EUR-A01-0014-5	6FX5002-5CS31-1AF0	5
EUR-A01-0014-10	6FX5002-5CS31-1BA0	10
EUR-A01-0014-15	6FX5002-5CS31-1BF0	15
EUR-A01-0014-20	6FX5002-5CS31-1CA0	20
EUR-A01-0014-25	6FX5002-5CS31-1CF0	25
EUR-A01-0014-30	6FX5002-5CS31-1DA0	30
EUR-A01-0014-35	6FX5002-5CS31-1DF0	35
EUR-A01-0014-40	6FX5002-5CS31-1EA0	40
EUR-A01-0014-45	6FX5002-5CS31-1EF0	45
EUR-A01-0014-50	6FX5002-5CS31-1FA0	50
EUR-A01-0014-XX	6FX5002-5CS31-XXXX	DEFINA O COMPRIMENTO

Ao fazer o pedido, especifique o número de série e a chave de comprimento • Comprimentos especiais mediante solicitação.
As designações de artigos Siemens 6FX5008 e 6FX8008 são marcas registradas da Siemens AG e servem apenas como referência