



Imagem ilustrativa

EUROCABOS
CABO PRÉ MONTADO
PADRÃO 6FX8002-2CH00

APLICAÇÃO

Cabo pré montado para encoder absoluto EnDat 6FX2001-5 - MOTION CONNECT 800PLUS UL/CSA DESINA para aplicação flexível, uso móvel.

Sistema: Siemens

Designação Siemens: 6FX8002-2CH00

Devido ao seu revestimento externo ser em PUR e o isolamento do condutor em TPE, é adequado para aplicação móvel como também ideal para ambientes agressivos.

DADOS TÉCNICOS

Cabo	((3 x (2x0.14)c + 4x0.14 + 2x0.50)c
Número de condutores	12
Condutor	Cobre nú, DIN VDE 0295, IEC 60228, Cl.6
Isolação	PP - (am+vd, pt+mr, vm+lj) - (cz+az, br/am, br/pt) - (mr/vm, mr/az)
Blindagem	Trança cobre estanhado aprox. 85%
Cobertura	PUR (UL/CSA)
Cor	Verde - RAL 6018
Diâmetro externo	8,6mm
Faixa Temperatura	-20...+80°C
Lado 1	Conector circular M23 sinal 17P
Lado 2	Conjunto D-SUB 25 metálico 45°
Ciclos	10 milhões

P/N EUROCABOS

REFERÊNCIA

COMPRIMENTO

EUR-A01-0153-5	6FX8002-2CH00-1AF0	5
EUR-A01-0153-10	6FX8002-2CH00-1BA0	10
EUR-A01-0153-15	6FX8002-2CH00-1BF0	15
EUR-A01-0153-20	6FX8002-2CH00-1CA0	20
EUR-A01-0153-25	6FX8002-2CH00-1CF0	25
EUR-A01-0153-30	6FX8002-2CH00-1DA0	30
EUR-A01-0153-35	6FX8002-2CH00-1DF0	35
EUR-A01-0153-40	6FX8002-2CH00-1EA0	40
EUR-A01-0153-45	6FX8002-2CH00-1EF0	45
EUR-A01-0153-50	6FX8002-2CH00-1FA0	50
EUR-A01-0153-XX	6FX8002-2CH00-XXXX	DEFINA O COMPRIMENTO

Ao fazer o pedido, especifique o número de série e a chave de comprimento • Comprimentos especiais mediante solicitação.
As designações de artigos Siemens 6FX5008 e 6FX8008 são marcas registradas da Siemens AG e servem apenas como referência